

8.7.3 Anschlusswirkleistung und Vorsicherung Hausanschluss eingeben



Hauptmenü > Installation > Einspeiseleistung

Einspeiseleistung	
installierte PV-Leistung	10000 W
Vereinbarte Anschlusswirkleistung	30000 W
Leistungsreduktion ab	50 %
Leistungsreduktion bezogen auf	<input type="radio"/> PV-Leistung <input checked="" type="radio"/> Anschlusswirkleistung
Vorsicherung Hausanschluss	3 x 32 A
<input type="button" value="setzen"/>	

Abb. 40: Funktion „Einspeiseleistung“

Vorsicherung Hausanschluss [Ampere]

Auf die hier eingetragene Absicherung wird mittels Energiespeichersystem und Photovoltaikanlage (inklusive sämtlicher Lasten) am Netzanschlusspunkt geregelt (Blackout Prevention).

- Tragen Sie die Stromstärke in Ampere ein, mit welcher der Hausanschluss des Energiespeichersystems pro Phase abgesichert ist.
- ✓ Sie haben die Wallbox easy connect erfolgreich in Betrieb genommen. Damit sind die Arbeiten rund um die Montage, die elektrische Installation und die Inbetriebnahme abgeschlossen.

8.8 Die Betriebsanleitung Ihrem Kunden aushändigen

- Bitte händigen Sie Ihrem Kunden die Betriebsanleitung zur „Wallbox easy connect“ aus!

Wohnen
mit
ENERGIE

Unabhängig in Strom - Wärme - Mobilität

0212 6423 5678

mail@wohnen-mit-Energie.de